



## NOVA DL 1200

Art.-Nr. 361212

- // Höchste Zuverlässigkeit und unkomplizierte Bedienung
- // Schnelle Blitzfolge, max. alle 0,3 s und Leuchtzeiten bis zu 1/4.500 s
- // Funkempfänger: Strobe Wizard Plus, freemask und Profoto Air Funk, eingebaut
- // Funkfernbedienbar: Leistungsregelung, Auslösung, Einstelllicht, Standby herstellerübergreifend volle Fernbedienbarkeit
- // freemask-Funktion: Freisteller in perfekter Qualität, schon bei der Aufnahme
- // Symmetrische oder asymmetrische Leistungsverteilung, Regelbereich über 8 Blendenstufen in 1/10 Stufen
- // Anschlussbuchsen für **20-pol. Langstecker**
- // Kleine, leichte Blitzköpfe mit Reflektor-Schnellwechsellautomatik
- // Leistungsregelung über Kapazitätsschaltung
- // Spezielle Nachladelogik für besonders schonende rotierende Kondensatorladung
- // Multivoltage (90 V - 240 V) Hochleistungsschaltnetzteil
- // Einstelllicht bis 650 W je Buchse, an, aus, full, prop, autored.
- // Metallgehäuse mit stabilem Gummi-Schutzprofil
- // Spezieller, sehr handfreundlicher Tragegriff mit integrierten Ersatzsicherungen
- // Funkantenne im Gerätegriff eingebaut, optimaler Schutz
- // Große 7-Segment-Leistungsanzeige
- // Flash Check - optische Abblitzkontrolle
- // Aktive Kühlung durch sehr leisen Lüfter
- // USB-Buchse für Software-Update
- // APD, interner Leistungsabbau bei Leistungsreduktion
- // Strapazierfähige Folienoberfläche mit „echten“ Tastern, die „fühlbare“ gut zu bedienen sind
- // Alle Einstellungen werden durch helle Kontroll-LEDs angezeigt
- // Fozelle eingebaut und separat schaltbar
- // Synchronbuchse für Standardkabel 6,3 mm
- // Testtaster für Probeauslösung von Hand
- // Sehr niedrige Synchronspannung zum Schutz von Digitalkameras
- // Thermische Überwachung der Leistungselektronik
- // Hensel-Bedienlogik – weitestgehend gleiche Benennung u. Positionierung bei Schaltern und Bedienelementen. Arbeiten, ohne umdenken zu müssen!
- // Folienoberfläche mit deutlich spürbaren Prägungen rund um die Taster

### TECHNISCHE DATEN

Nennenergie: 1200 J  
Blende aus 1m, 100 ASA,  $t$  1/60, 12"-Ref. \*: 128 0/10  
Anschlussstecker: 20.-pol Langstecker  
Blitzwiederholzeit bei min. Leistung: 0,3 s  
Blitzwiederholzeit bei max. Leistung: 0,6 s  
Kürzeste Leuchtzeit,  $t$  0,5  
mit 1 EH Pro Mini: 1/2.480 s  
mit 1 EH Pro Mini Speed: 1/4.500 s  
Leistungsregelung in 1/10 f: 8 f  
Leistungsverteilung: asymmetrisch  
Fernbedienung: Strobe Wizard Plus, freemask, Profoto Air  
Einstelllicht, Leistung, Test, Synchronisation und Standby  
Gewicht: 6,6 kg  
Maße (LxBxH): 26 x 19,5 x 24,5 cm

\* Messwerte mit 12"-Reflektor (Art.-Nr. 9601) für Expert-/EH-Serie  
Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.  
Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken.  
Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: Oktober 2013

**HENSEL**  
■■■■ PERFORMING LIGHT