



## EH MINI<sup>i</sup>

Art.-Nr. 3635

- // Stabiles Metallgehäuse mit integriertem Neiger, Schirmhalterung und Griff
- // Wechselbare Lampenkabel (Rund- oder Langstecker) in 5 m, 7 m und 10 m Länge, Sonderlängen nach Rücksprache möglich (Standardlieferung 5 m Kabel mit 90°-Rundkupplung auf geraden Rundstecker)
- // Integrierter Mikrocontroller zur Überwachung des Betriebszustandes und digitalen Kommunikation mit Nova D u. Nova DL Generatoren
- // Helles 650 W Einstelllicht
- // Wechselbares Schutzglas
- // Steckbare Quarz-Blitzröhre
- // Aktive Kühlung mit lauffähigem Lüfter
- // Belastbar bis 3000 Ws
- // Verwendbar an allen aktuellen Hensel-Blitzgeneratoren (Tria 6000 S: Betrieb nur an 3000er-Buchsen möglich)
- // Großes Angebot an schnellwechselbaren Hensel EH-Lichtformern
- // Multivoltage (90 V - 240 V)
- // Einfache und sichere Bedienung
- // Minimales Packvolumen

### TECHNISCHE DATEN

- Belastbarkeit: 3000 J
- Anschlussstecker: 20-pol. oder rund
- Einstelllicht bis: 650 W
- Gebälsekühlung: Ja
- Reflektoranschluss: EH (10 cm)
- Blitzkabellänge: 5 m
- Multivoltage: Ja
- On-/Off-Schalter für Blitz- und Einstelllicht: Ja
- Steckbare Blitzröhre: Ja
- Schutzglas: Ja
- Integrierte Schirmhalterung mit Schnellklemmung: Ja
- Gewicht (inkl. 5 m Kabel): 2,7 kg
- Maße (LxBxH): 19 x 12 x 16 cm (ohne Kabel)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.

Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken.

Leistungsmessungen bei 230 V / 50 Hz Normspannung. Stand: Oktober 2013

**HENSEL**  
■■■■ PERFORMING LIGHT