



EH PRO MINI 1200 P

Art.-Nr. 3604

- // Nur in Verbindung mit Hensel Porty-Generatoren einsetzbar
- // Stabiles Metallgehäuse mit integriertem Neiger, Schirmhalterung und Griff
- // Wechselbare Lampenkabel (Rundstecker) in 5 m, 7 m und 10 m Länge, Sonderlängen nach Rücksprache möglich (Standardlieferung 5 m Kabel mit 90°-Rundkupplung auf Rundstecker)
- // Bis zu 60 W Halogen-Einstelllicht
- // Wechselbares Schutzglas
- // Steckbare Quarz-Blitzröhre
- // Einstelllicht am Head separat schaltbar (on/off/time)
- // Großes Angebot an schnellwechselbaren Hensel EH-Lichtformern
- // Einfache und sichere Bedienung
- // Minimales Packvolumen

TECHNISCHE DATEN

Anschlussstecker: Rundstecker
Einstelllicht bis: 60 W / 12 V
Gebläsekühlung: Nein
Reflektoranschluss: EH (10 cm)
Blitzkabellänge: 5 m
Multivoltage: Nein
Schalter on/off/time für Einstelllicht: Ja
Steckbare Blitzröhre: Ja
Schutzglas: Ja
Integrierte Schirmhalterung mit Schnellklemmung: Ja
Gewicht (inkl. 5 m Kabel): 2,6 kg
Maße (LxBxH): 19 x 12 x 16 cm (ohne Kabel)

Technische Änderungen vorbehalten. Alle angegebenen Werte sind Richtwerte und im rechtlichen Sinne nicht als zugesicherte Eigenschaften zu verstehen.
Die Werte können durch Bauelementetoleranzen schwanken.
Stand: Oktober 2013

HENSEL
■■■■ PERFORMING LIGHT